

配置参数说明（兼容 GW81 版本）

从 M-GW1 最新版本 2014 更改配置兼容基站 1006 版本。

需要修改如下参数，关闭 TIQ，频点接收配置 470.3MHz，发送 500.3MHz。

安全操作方式增加一次恢复出厂设置，确保如 SIP，AES 等功能关闭。

执行命令顺序如下。

HEX	字符串(XX由注释)	显示发送	
	+++	退出透传	1
	ATWZ	恢复出厂设置	3
	ATW+RFREQ=1C083560	470.3	2
	AT+TFREQ=1DD1F8E0	500.3	C
	AT+TIQ=00	关闭下行反转	C
	ATW+CFG?	查询配置	C

执行结果如下

```

LoRa M-GW1, Firmware V2014, www.rejeee.com
OK

OK

OK

OK

OK
TFREQ: 500.3MHz
POW: 20dBm
BW: 125kHz
TSF: 12
CR: 4/5
MODE: LORA
PREM: 8
CRC: ON
TIQ: OFF
LDR: AUTO
RFREQ: 470.3 470.5 470.7 470.9 471.1 471.3 471.5 471.7
SYNC: 0x12
TYPE: SIMPLE
IP: OFF
AES: OFF
    
```